

Werfradio 12Vmax / 14,4 V / 18 V / 40Vmax / AC

MR003GZ

Werfradio met DAB+: CXT 12Vmax, LXT 14,4 V / 18 V, XGT 40Vmax, AC.



10.8V 12V_{max} 14.4V 18V 40V_{max} CXT LXT XGT DAB DAB+

Technische info

Accuspanning (multi)	12Vmax/14,4V/18V/ 40Vmax V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	2 x 4,9 W
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Frequentiebereik DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequentiebereik DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Tuner	FM-DAB-DAB+
Aantal per verpakking	1 stuks
Afdichtingsklasse	IP65
Afmetingen (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Netto gewicht	4,6 - 5,4 kg

Gebruikersvoordelen

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion schuifaccu's (12Vmax - 40Vmax), werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Uitstekende geluidskwaliteit dank zij de krachtige stereo luidsprekers.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen profielen om het bedieningspaneel te beschermen.
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.
- Automatische uitschakeling bij lage spanning om diepontladen van de batterij te vermijden.
- Verlicht LCD scherm brandt gedurende vijftien seconden na aanraking van de draaiknop of eender welke toets.
- Aansluiting 3,5mm jack vooraan en binnen batterijcompartiment voor het aansluiten van een externe bron (aansluitkabeltje niet inbegrepen).

EAN 0088381739061

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

SE00000265
AC adapter

